

HD-PCTU3 シリーズの仕様

最新の製品情報や対応するパソコンについては、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

インターフェース		USB 3.0
端子		USB 3.0 Micro-B
転送速度 (理論値)		< USB 3.0 > 最大 5Gbps(※) < USB 2.0 > 最大 480Mbps < USB1.1 > 最大 12Mbps
出荷時フォーマット形式		FAT32(1 パーティション)
外形寸法 (突起物含まず)		[HD-PCTU3] 77 × 114 × 14mm [HD-PCTU3/BB, /BW] 77 × 114 × 17mm [HD-PCTU3/GB, /GW] 77 × 114 × 20mm
電源		5V ± 5%
動作環境	温度	5 ～ 35℃
	湿度	20 ～ 80%(結露なきこと)
対応するパソコン		● USB 端子搭載の Windows パソコン ● 当社製 USB インターフェイスボード搭載の Windows パソコン ● USB 端子搭載の Mac
対応 OS	Windows	Windows 8 (64 ビット、32 ビット) Windows 7 (64 ビット、32 ビット) Windows Vista (64 ビット、32 ビット) Windows XP (32 ビット) (Media Center Edition を含む)
	Mac	Mac OS X 10.4 以降

※ 本製品を、USB 3.0 で規定されている SS モード (最大転送速度 5Gbps) で使用するには、当社製 USB 3.0 インターフェース (または USB 3.0 に対応したパソコン本体) が必要です。

- 本製品のドライバーがインストールされると、[デバイス マネージャー (デバイス マネージャ)] (※) に次のデバイスが追加されます。

※ [デバイス マネージャー (デバイス マネージャ)] は次の方法で表示できます。

- Windows 8.....スタート画面で [デスクトップ] を選択→カーソルを右上端に移動 (タブレットでは画面右端を左にスライド) して [設定] を選択→ [PC 情報] を選択→ [デバイスマネージャー] を選択
- Windows 7.....[スタート] をクリック→ [コンピューター] を右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイスマネージャー] をクリック
- Windows Vista.....[スタート] をクリック→ [コンピューター] を右クリック→ [管理] をクリック→ 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら [続行] をクリック→ [デバイスマネージャ] をクリック
- Windows XP.....[スタート] をクリック→ [マイ コンピュータ] を右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイスマネージャ] をクリック

使用 OS	追加場所	追加デバイス名
Windows 8/7/Vista	ユニバーサル シリアル バス コントローラー	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO HD-PCTU3 USB Device
Windows XP	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	ディスクドライブ	BUFFALO HD-PCTU3 USB Device